

[rxtx.fi](https://www.rtx.fi)

BM70D RHA68 5/8 AALLON TUKIANTENNI VIRITYSOSALLA 68-72MHz GAIN 3,35dBi - RXTX-Tuote verkkokauppa

2-3 minutes

UUTUUS! 2025

**TEHOKAS LAAJAKAISTAINEN 5/8 AALLON DX TUKIASEMA-
ANTENNI 68 - 72MHz, VAHVISTUS 3,35dBi, KAISTANLEVEYS
6,4MHz 2:1 SWR**

**HYVÄ SIGNAALIN LÄHTÖKULMA MAATASOILLA,
PIKAKASATTAVA RUUVAAMALLA 3-OSAA KIINNI + MAATASOT**

**ANTENNI ON VARUSTETTU SWR-SÄÄTÖTIKULLA JA ON
SÄÄDETTÄVISSÄ 68-72MHz HALUTTUUN KOHTAAN!**

- Taajuusalue 68 - 72MHz (Ja lyhentämällä vieläkin ylöspäin taajuudessa)
- Kaistanleveys 6,4MHz 2:1 SWR arvolla. Mitattu 7 MHz säätötikun pituudella 310mm (kuva)
- Gain 3,35 dBi
- Tehonkesto 150W SSB, 50W AM/FM
- Paino 2kg
- Pituus n. 2,6m (Riippuu kumman kanavoinnin yläosaa käyttää)
- (jatkokset ruuvaamalla kiinni, eli tulpattu samalla jollain tasolla "vesitiiviksi", jos haluaa niin vulkanointi parantaa tiiveyttä)
- Maatasojen pituus 90cm

- Syöttöputken koko 30-42mm
- Kestää jopa 40m/sec tuulen puuskia
- 3 x antenniputkea (yhdestä kuvasta poiketen) (DUAL mallissa säätötikku alueen virittämiseen)
- 3 x maatasoa ($a = 88\text{cm}$)
- UHF-Naarasliitin
- Mukana säätötaulukko antennin pituudelle halutun taajuuden mukaan.

ASENNUS VINKKI HARRASTAJALLE:

Jos haluat asentaa antennin narujärjestelmällä helposti puun latvaan, niin heitä siima virvelillä puun yli =>

Liitä siihen 3mm säätäkestävä "lipputankonaru" kelaamalla narun puun ylitse ja kiinnitä BM70 niin että teet naruun lenkin päähän =>

asetat sen antennin UHF-liittimen ympärille ja kytket kaapelin => tämän jälkeen laita naru ja kaksi säänkestävää nippusidettä antennin puoleen väliin

niin että "lukitset" narun nippusiteillä tähän antennin puoleen väliin ja kiristä kireälle! => Päälyystä liitos vielä vulkanoituvalla teipillä!

Tämä asetus riittää siihen että antennin painopiste on kiinnityspisteen lapuolella ja antenni pysyy hyvin pystysuorassa!

BM70 D VERSION VIRITYS HALUTULLE TAAJUUDELLE

(TOIMII KOKO RHA68 TAAJUUSALUELLA 70MHz VIRITYKSELLÄ (SWR 2:1))

Säätötikun pituus:

- 68 MHz = 400mm
- 68,5 MHz = 385mm
- 69 MHz = 360mm
- 69,5 MHz = 335mm
- 70 MHz = 310mm

- 70,5 MHz = 285mm

- 71 MHz = 260mm

- 71,5 MHz = 235mm

- 72 MHz = 210mm

HUOM! Muista vulkanoida säätötikun liitoskohta virityksen jälkeen.